



## **Convertitore Smart DALI**

- Convertitore compatto da BLE a DALI per l'uso nei sistema di illuminazione intelligente OPPLE
- Integra qualsiasi marca di apparecchio d'illuminazione DALI nel sistema di illuminazione intelligente OPPLE
- Controllo fino a 64 apparecchi DALI con Smart Switch o Smart App (Comandi DALI Broadcast, incluso il controllo del bianco sintonizzabile degli apparecchi DALI DT8)
- Semplice da configurare con la OPPLE Smart Lighting App, o Smart Connect Box con Smart Web Interface
- Compatibile con i sensori intelligenti OPPLE BLE2 e gli interruttori intelligenti OPPLE BLE2
- Sensori di temperatura e umidità inclusi
- Incluso contatore di energia, visualizzazione dei dati nell'app o nel portale
- Comunicazione wireless completa tramite il protocollo Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh standardizzato





## **Specifiche**

Codice prodotto	Descrizione
821017003200	LEDSmart-BLE2-DALI-Converter

Specifiche tecniche	
IP	IP20
Classe di isolamento	II
Colore della finitura	Bianco RAL9003
Protocolli	Opple Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)
Metodo di oscuramento	DALI Broadcast (DT8)
Alimentatore DALI integrato	Si

Specifiche elettriche	
Tensione di rete	220-240 V AC
Frequenza	50 Hz
Cavo di collegamento	$0.75  \text{mm}^2$
Lunghezza del cavo	12 cm
_	





Specifiche materiali		
Materiale del corpo	PC	

Condizioni di applicazione			
Temperatura operativa	+25°C		
Temperatura di esercizio	-20~+45°C		

## Disegni tecnici (mm)



