



Smart 1-10V Converter

- Compacte BLE naar 1-10V converter voor gebruik in OPple Smart Lighting Systeem
- Integreer elk merk 1-10V armatuur in het OPple Smart Lighting Systeem
- Volledige controle over één of meerdere 1-10V armaturen met Smart Switch of Smart App
- Compatibel met OPple BLE2 Smart Sensoren en OPple BLE2 Smart Switches
- Zeer eenvoudig in te stellen met de OPple Smart Lighting App, of Smart Connect Box via de web user interface
- Inclusief ingebouwde energiemeter, uit te lezen in de app of portal
- Volledig draadloze communicatie via toekomstbestendig, gestandaardiseerd Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh Protocol



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving
821017003000	LED Smart-BLE2-10V-Converter

Technische specificaties	
IP-klasse	IP20
Beschermingsklasse	II
Afwerking	Wit RAL9003
Communicatie	Opplé Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)
Dimming method	1-10V

Elektrische aansluiting	
Input spanning	220-240 V AC
Frequentie	50 Hz
Aansluitkabel	0.75mm ²
Kabellengte	12 cm



Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	PC

Toepassingscondities	
Toepassingstemperatuur	+25°C
Bedrijfstemperatuur	-20~+45°C

Maatschets (mm)

