

Light Wizard

- Elegante controller wireless per l'illuminazione da utilizzare con il sistema OPPLE Smart Lighting
- Facile dimmerazione e cambio di colore ruotando l'anello esterno
- Funzione di misurazione dei lux inclusa
- Semplice da configurare con la OPPLE Smart Lighting App, o Smart Connect Box con Smart Web Interface
- Ricaricabile tramite USB-C Ricaricabile tramite USB-C
- Comunicazione wireless completa tramite il protocollo Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh standardizzato



Specifiche

Codice prodotto	Descrizione
822008000200	LEDSmart-BLE2-Light-Wizard

Specifiche tecniche	
Grado di protezione (IP)	IP20
Resistenza agli urti (IK)	IK02
Colore della finitura	Black RAL9004
Protocollo	Opplé Bluetooth® Low Energy SIG Mesh (BLE2)


Specifiche elettriche	
Voltaggio batteria	5 V
Capacità della batteria	650 mAh
Opzione di ricarica	USB-C
Tensione nominale	220 - 240 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Alluminio
Optical material	Policarbonato

Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	0 ~ 40°C
Temperatura di applicazione	25°C
Ambiente di stoccaggio	-25 ~ 50°C



Disegni tecnici (mm)



A	B
74	23

